

# Vous avez déjà vu un bug sous linux?

Bon OK, il y en a, mais ça vient souvent des pilotes :)

## Télécommande de Présentation

La télécommande de présentation [Doosl](#) fonctionne globalement bien, mais n'est pas compatible avec RevealJS.

Pour corriger cela il faut récupérer l'identifiant usb avec dmesg :

```
# dmsg
[...]
[10758.481082] input: Genius Wireless Mouse as
/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0458:0189.001F/input/
input53
[10758.481568] hid-generic 0003:0458:0189.001F: input,hidraw0: USB HID v1.01
Mouse [Genius Wireless Mouse] on usb-0000:00:14.0-1/input0
```

Dans notre cas 0458:0189 qu'il faut transformer en 0458p0189 pour l'intégrer dans la configuration suivante, à mettre dans le fichier `/etc/udev/hwdb.d/70-keyboard.hwdb`.

```
evdev:input:b0003v0458p0189*
KEYBOARD_KEY_70052=pageup
KEYBOARD_KEY_70051=pagedown
```

un fois fait, il faut recharger le module en tapant les commandes suivantes:

```
udevadm hwdb --update
udevadm trigger
```

From:  
<https://wiki.virtit.fr/> - VirtIT

Permanent link:  
[https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:correction\\_de\\_bugs?rev=1521626904](https://wiki.virtit.fr/doku.php/kb:linux:generalites:correction_de_bugs?rev=1521626904)

Last update: **2018/03/21 10:08**

